

KENWOOD

HiFi '91

UD-50

PRODUKTINFORMATION

Verstärker mit
integriertem
Equalizer

UKW/MW/LW-
Tuner

Doppel-Reverse
Cassettendeck

16-Bit
CD-Spieler

2-Wege-
Lautsprecher

System-
übergreifende
Fernbedienung

Mini-System UD-50



Unverbindliche Preisempfehlung: DM 1.598,-

Kenwood Mini-Systeme im 27-Zentimeter-Rastermaß liegen voll im Trend. Das Komponenten-System UD-50 ist das Einsteigermodell der neuen Mini-Serie.

Der Verstärker verfügt neben dem Anschluß für einen externen Subwoofer über eine spezielle Baßanhebung (NB-Schaltung). Damit lassen sich auch ohne Zusatzwoofer druckvolle und natürliche Bässe erzeugen. Ein integrierter Equalizer mit sieben Bändern und Spectrum-Analyser sorgt für einen perfekten Frequenzgang bei der Wiedergabe. Fünf Equalizerkurven sind nach eigenem Geschmack programmierbar, zehn festeingestellte hält die UD-50 zum Abruf bereit.

Ein motorbetriebener Lautstärkeregler dirigiert die Leistungsabgabe der Endstufen an die Zweizeige-Regalboxen, die über einen speziellen „Alpha Duct“-Schallkanal verfügen.

Der CD-Spieler DP-322 glänzt mit 16 Bit-Wandlertechnik und solider Verarbeitung. Eine Zehnertastatur erlaubt den direkten Zugriff auf den gewünschten CD-Titel. Das logikgesteuerte Autoreverse-Doppeldeck besitzt neben Dolby B, CCRS, High-Speed-Dubbing auch eine Relay-Play-Funktion (wechselnde Abspielfolge).

Mit 30 Stations Speichern (20 x UKW, 10 x MW/LW) bringt der Tuner T-322L Ordnung ins Senderwirlwarr. Ein integrierter Timer weckt Sie sanft und auf die Sekunde genau, denn die AI-Funktion hebt nach Einschalten des Gerätes die Lautstärke schrittweise bis zu einem vorher bestimmten Limit an.

Über die mitgelieferte Fernbedienung lassen sich alle Funktionen dieses Minisystems bequem vom Sessel aus bedienen.

Technische Daten:

Verstärker A-322

Verstärkerteil	
Nenn-Ausgangsleistung	
(DIN) 1 kHz bei 6 Ohm	2 x 24 Watt
(DIN) 1 kHz bei 8 Ohm	2 x 20 Watt
Gesamtklirrfaktor (volle Nennleistung)	0,7 %
Eingangsempfindlichkeit/Impedanz AUX	200 mV/50 kOhm
Ausgangspegel/Impedanz	
SUB WOOFER OUT	1,3 V/600 Ohm
Eingebauter Equalizer	
Scheitelfrequenzen	60/150/400 Hz
	1/2,4/6/15 kHz
Abmessungen (B x H x T)	270 x 110 x 290 mm
Gewicht	4,7 kg

Tuner T-322L

UKW-Empfangsteil (DIN)	
Mono/Stereo	0,7 µV/22 µV
Gesamtklirrfaktor (DIN, 1 kHz)	
Mono/Stereo	0,6 %/0,8 %
Geräuschspannungsabstand (DIN, 1 kHz)	
Mono/Stereo	70 dB/64 dB
Stereokanaltrennung (DIN, 1 kHz)	45 dB
Frequenzgang (+ 0,5 dB, - 3 dB)	30 Hz - 15 kHz
Abmessungen (B x H x T)	270 x 120 x 300 mm
Gewicht	6,5 kg

CD-Spieler DP-322

Frequenzgang	30 Hz - 20 kHz (+ 1 dB/- 2 dB)
Gleichlaufschwankungen	unter Meßbarkeitsgrenze
Abmessungen (B x H x T)	270 x 80 x 250 mm
Gewicht	1,8 kg

Doppelkassettendeck X-322

Frequenzgang	
Normalband	
Chromband	
Metallband	
Geräuschspannungsabstand	
Dolby B/ohne	
Gleichlaufschwankungen (DIN)	
Abmessungen (B x H x T)	270 x 110 x 254 mm
Gewicht	3,5 kg

Lautsprecher LS-322

Prinzip	2-Weg Baßreflex
Impedanz	6 Ohm
Max. Belastbarkeit	60 Watt
Frequenzgang	50 Hz - 20 kHz
Abmessungen (B x H x T)	190 x 380 x 255 mm
Gewicht	5,0 kg