

KENWOOD

CAR Stereo 2003

KDC-M9021SE

PRODUKTINFORMATION

D-MASK-Plus CD-Receiver
mit CD/MD-Wechslersteuerung*



* CD/MD-Wechslersteuerung nur möglich mit Kenwood-Wechslern ab Bj. 99



Markteinführung: März 2003

Unverbindliche Preisempfehlung: EUR 549,- (in Deutschland)

Highlights:

- ▶ 3 vergoldete Cinch-Preouts (4,5V)
- ▶ MP3 Decoder mit ID-3 Tag Anzeige
- ▶ Grosses F/L Dot-Matrix-Display
- ▶ System E's+, Dual Zone-Funktion

- Diebstahlschutz durch D-MASK-Plus-System mit abnehmbarem Bedienteil und MASK-Key
- Motorisch einstellbarer Neigungswinkel des Bedienteils
- RDS-Hochleistungstuner (CR-2-K3), 32 Stationsspeicher
- MOSFET-Endstufe mit 4 x 50 Watt (max.), 3 Preouts (4,5V)
- System E's+: unabhängig wählbare Hochpassfilter für Front-/Rear-Ausgang, Tiefpassfilter für Fader-unabhängigen Vorverstärkerausgang mit Pegelsteller
- Stummschaltung der integrierten Leistungsendstufe für bessere Klangqualität über die Vorverstärkerausgänge
- Telefonstumm., Pegelanpassung, Kalenderfunktion
- System Q-EX & Bass-Management-System (B.M.S.)
- Integrierter MP3 Decoder mit ID-3 Tag Anzeige
- Unterstützung folgender File-Systeme: ISO9660 Level 1, ISO9660 Level 2, Joliet und Romeo
- MP3 Datenstruktur: max. 8 Ebenen mit je 255 Files
- Wiedergabe eines MP3-Files während der Ordnersuche
- MP3/CD/MD-Wechslerfunktionen mit DNPS + DNPP
- Hochauflösendes 3farbiges "Full F/L Dot-Matrix-Display" mit unterschiedlichen Anzeige-Modi
- Aux-Eingang & Dual Zone-Funktion (mit opt. "Interface")
- Anschlussmöglichkeit für OPEL-Display und werkseitig-installierte Lenkrad-FB unterschiedlicher Kfz-Hersteller
- Anschluss für opt. Digital Radio-Tuner KTC-9090DAB

Januar 2003/Techn. Änderungen vorbehalten