

MP3/CD-Tuner mit „MASK PLUS“-System und Wechslersteuerung



⊕ Highlights:

3 vergoldete Preouts (4,5 V)

Hochauflösendes Multicolordisplay

K3i-Hochleistungstuner

MOS FET-Endstufe, D-MASK +

▼ **Ausstattungsmerkmale**

CD-Laufwerk

Integrierter Decoder zum Abspielen MP3-Files

Unterstützung verschiedener File Systeme

ID3 Tag Anzeige

Wiedergabe von CD-R/CD-RWs

Zufallswiedergabe, Anspielfunktion

Wiederholfunktion (One, All)

MP3

**CD-R
CD-RW
READY**

Tuner

Radio Daten System (RDS), PTY

FM/MW/LW-Hochleistungstuner

Automatische Bandbreitumschaltung K3i

24 Senderspeicher (18 x UKW, 6 x MW/LW)

**R-D-S
K3i**

Verstärkerteil

3 Vorverstärkerausgänge, Speicher für Klangregelung (Source Tone Memory), Loudness, TI-Volume Control, Angle-Taste

- **D-MASK Plus System mit MASK-Key, Dual Zone**
- **Frontblende im Klavier-Lack Look, Lautstärke-drehregler, hochauflösendes Color Display**
- **Anschlussmöglichkeit für opt. Digital-Radio-Tuner, Wechslersteuerung (CH1/CH2 & AUX)**
- **System E's plus** (Hochpassfilter für Front/Rear & separater Non Fade Preout inkl. Tiefpassfilter)
- **Anschlussmöglichkeit für werkseitig installierte Lenkradfernbedienung (OEM Wired Rem.) + Opel Display - ansteuerung, CD-Textanzeige, Telefonstummuschaltung**
- **System QEX** (Equalizer m. vorprogr. + freien Einstellungen)
- **Umschaltbare Tastenbeleuchtung, IR-Geber RC-420**

▼ **Technische Daten**

MOS FET Endstufe

4 x 50 Watt (Max. Ausgangsleistung)

4 x 30 Watt (DIN 45324, 14,4 V)

Vorverstärkerausgänge

Pegel/Impedanz: 4,5 Volt / 600 Ohm (x 3)

Klangregelung

100 Hz +/- 10 dB

1 kHz +/- 10 dB

10 kHz +/- 10 dB

Tuner

Eingangsempfindlichkeit: 0,7 µV/75 Ohm

MOS-FET

▼ **Allgemein:**

Betriebsspannung 14,4 Volt

Max. Stromaufnahme 10 A

Abmessungen (BxHxT): 182 x 53 x 162 mm

Gewicht: 1,5 kg

UVP: 399,- € (in Deutschland)

ab Februar 2004